

Kod	Text	Mängd
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELE-SYSTEM	
SL	APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM	
SLB.13	Återfjädrande strömställare ESW Trådlös och batterilös återfjädrande strömbrytare som kommunicerar med Lindinvents DALI-master SBD via Enocan-teknologi.	XX st
SLE	STYRDON I ELSYSTEM	
SLE.1	Styrdon för belysning Samtliga styrdon skall vara av fabrikat Lindinvent och satta i slavläge. DMC I/O-modul DALI med fyra programmerbara ingångar för styrning av DALI-armaturer via Lindinvents DALI-master SBD. DSC Fyrvägs strömbrytare DALI för styrning av DALI-armaturer via Lindinvents DALI-master SBD. (Ange färg svart eller vit) DRM Växlande DALI-relä för 230 VAC.	XX st XX st XX st

Kod	Text	Mängd
SLF	GIVARE, VAKTER M M I ELSYSTEM	
SLF.12	Ljuskivare Samtliga givare skall vara av fabrikat Lindinvent och satta i slavläge. DLS Ljussensor DALI för montering i undertak för styrning av DALI-armaturer via Lindinvents DALI-master SBD.	XX st
SLF.22	Närvarodetektorer DCS Närvarosensor DALI för montering i undertak för styrning av DALI-armaturer via Lindinvents DALI-master SBD.	XX st

Kod	Text	Mängd
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	
UF	STYR- OCH LOGIKENHETER	
UFB	STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYR-SYSTEM	
UFB.42	Enheter för kommunikation mellan datorenheter och in- och-utenheter SBD DALI-master av fabrikat Lindinvent för styrning av DALI-armaturer enligt DALI1-protokollet. Gateway mellan DALI och CAN för kommunikation med regulatorer av fabrikat Lindinvent och överordnad server Lindintell. <ul style="list-style-type: none">• Max antal DALI-noder 64 st• Max antal grupper, DALI 16 st• Max antal scener, DALI 16 st• Max antal strömbrytare, DALI 8 st• Max antal sensorer, DALI 8 st • Max antal tråd- och batterilösa strömbrytare EnOcean 16 st (Ange om SBD skall förses med EnOcean-transceiver)	XX st