

Modbusregisterlista för IOL 5.2.0 (Gäller även 5.1.0 och 5.0.0)

Skapad: 2018-09-19 10:54:05

Modbus RTU - RS-485 - 9600 8/N/1

Funktionskoder: 0x03,0x06,0x10

Master läser enligt:  $si\text{-värde} = (\text{registervärde} - m) / k$

Master skriver enligt:  $\text{registervärde} = si\text{-värde} * k + m$

OBS! Protokollbaserade adresser

N/A = Registret används inte

GMR = Generiskt Modbusregister

Adr	Beskrivning	Enhet	R/W	k	m
0	Slavens nod-id		R	1	0
1	Produkttyp		R	1	0
2	Produktecken 1		RW	1	0
3	Produktecken 2		RW	1	0
4	Produktecken 3		RW	1	0
5	Produktecken 4		RW	1	0
6	Produktecken 5		RW	1	0
7	Produktecken 6		RW	1	0
8	Produktecken 7		RW	1	0
9	Produktecken 8		RW	1	0
10	Produktecken 9		RW	1	0
11	Produktecken 10		RW	1	0
12	AIN1 spänning	V	R	10	30000
13	AIN2 spänning	V	R	10	30000
14	DIN1 värde		R	1	0
15	AUT1 spänning	V	R	10	30000
16	AUT2 spänning	V	R	10	30000
17	DUT1 värde		R	1	0